



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUE-M/S 225A

Conversores de frequência estacionários

Segurança e rendimento no uso contínuo

Estes conversores de frequência eletrônicos não se comprometem quando se trata de segurança e elevado rendimento no uso contínuo. Eles também são muito robustos e livres de manutenção. Isso é garantido pelos componentes de alta qualidade e pela proteção completa do compartimento contra batidas, pancadas e água.

Destaques

- Completamente livre de manutenção
- Fusível seguro

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	28,90 A
Tensão nominal	400,0 - 415,0 V
Frequência nominal	50,0 - 60,0 Hz
Corrente de saída	225,0 A
Tensão de saída	42,0 V
Frequência de saída	0,0 - 200,0 Hz
Fases	3,0 ~
Output Phase	3,0 ~
■ mecânica Especificação	
Comprimento	600,0 milímetro

Largura	600,0 milímetro
Altura	700,0 milímetro
Peso	150,00 kg
■ Características ambientais	
Categoria de proteção	I/ligação à terra
Tipo de proteção	IP54
■ Sistema elétrico	
Chave liga/desliga	sim
Indicador de operação	sim
Ajuste de frequência	sim